

LEISTUNGSUMFANG / SPEZIFIKATION	Paket XS	Paket S	Paket M	Paket L
Alles aus einer Hand	1. Beantragung des Netzzugangsvertrags bei Ihrem zuständigen Netzbetreiber (1) 2. Dachparallele Standardmontage und betriebsbereite Elektro-Installation für die Photovoltaik-Anlage inklusive Prüfbefund und zugehöriger Dokumentation 3. Durchführung der Fertigmeldung bei Ihrem zuständigen Netzbetreiber			
PV - Leistung	3 kWp	5 kWp	8 kWp	10 kWp
Module	8 Stück	12 Stück	20 Stück	24 Stück
	400 - 425 Wp Markenmodule (2) 15 Jahre Herstellergarantie (3), 25 Jahre lineare Leistungsgarantie (4)			
Unterkonstruktion	Schienen und Befestigungsmaterial für eine dachparallele Standardmontage bei Sparrenabstand max. 90 cm (keine Auslegung für erhöhte Schnee-/Windlasten)			
Wechselrichter	Huawei Sun 2000 3KTL-M1 (5)	Huawei Sun 2000 5KTL-M1 (5)	Huawei Sun 2000 8KTL-M1 (5)	Huawei Sun 2000 10KTL-M1 (5)
	10 Jahre Herstellergarantie (3)			
Anzahl Strings	1	1 oder 2		
DC - Leitungen	bis zu 10m Kabel (6)			
AC - Leitungen	bis zu 7m Kabel			
Elektroinstallation	DC Überspannungsschutz Typ 2 (8) , Anschluss Leitungsschutzschalter PV, Montage & Inbetriebnahme Wechselrichter, Erdung der PV Anlage und Einbindung in eine bestehende Blitzschutzanlage (sofern vorhanden)			
Kabelverlegung	Aufputzverkabelung oder Nutzung bestehender Verrohrungen bzw. Leitungen (7). Für inkludierte Leitungslängen AC/DC jeweils ein Wanddurchbruch Ziegelwand (≤30 cm) inkludiert.			
Dokumentation	Prüfbericht, Übergabeprotokoll, Datenblätter, Fotodokumentation			

(1) Der Kunde ist ggf. zur Mitwirkung verpflichtet. (2) In Abstimmung mit dem Installationspartner ggf. auch abweichende Modulleistung/-anzahl bei Wahrung der Anlagenleistung (3/5/8/10 kWp) möglich. (3) Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden werden dadurch nicht eingeschränkt. (4) Die Module erbringen nach 25 Jahren noch rd. 80% der ursprünglichen Nennleistung, wobei die Nennleistung im Durchschnitt linear nachlässt. (5) Oder ein Modell mit vergleichbaren Leistungsmerkmalen. (6) Jeweils pro String bezogen auf das Kabelpaar pos/neg; gerechnet ab dem Wechselrichter nächstgelegenen Modul. (7) Die Nutzung bestehender Verrohrungen bzw. Leitungen setzt voraus, dass diese technisch geeignet sind wie z.B. Ø ≥ 32mm und den einschlägigen Sicherheitsanforderungen (z.B. ÖVE Richtlinie R11-1) entsprechen. (8) In Wechselrichter integriert bzw. sofern technisch erforderlich zusätzlich extern.

Hinweis zur Elektroinstallation:

Die Errichtung einer PV-Anlage ist nach österreichischem Recht eine wesentliche Änderung/Erweiterung einer bestehenden elektrischen Anlage. Entsprechend gilt kein Bestandsschutz. Sobald in eine bestehende elektrische Anlage eingegriffen wird, z.B. durch eine PV-Installation, muss die gesamte Anlage für die Erlangung des Prüfprotokolls dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Es ist nicht auszuschließen, dass bei Ihrer elektrischen Anlage für ein positives Prüfprotokoll samt Inbetriebnahme der PV-Anlage Zusatzleistungen erforderlich sind, um diesen erforderlichen aktuellen Stand der Technik herzustellen. Derartige Zusatzleistungen sind nicht von unserem Leistungsumfang umfasst. Solche Zusatzleistungen sind z.B. Umbau bzw. Erneuerung Sicherungskasten, zusätzlicher DC Überspannungsableiter Typ 2 bei DC-Verkabelung > 10m oder DC-Überspannungsableiter Typ 1+2 sofern technisch erforderlich (bei vorhandener Blitzschutzanlage), AC Überspannungsableiter der Hausinstallation sofern technisch erforderlich und nicht vorhanden, Erneuerung bereits bestehender Fehlerstromschutzschalter, Leistungsschutzschalter, Vorzähler, Lasttrennschalter, Zählersteckleiste, Erdungsanlage (Tiefenerder), Kabel & Leitungen. Mit diesen Zusatzleistungen können Sie gegebenenfalls direkt unseren Installationspartner oder eine andere Fachkraft Ihrer Wahl beauftragen.

BAULICHE VORAUSSETZUNGEN

Stromkunde	Die PV-Anlage kann ausschließlich vom Stromkunden des Anlagenstandortes bestellt werden. Ein Antrag auf Netzzugang ist ausschließlich im Namen des Stromkunden möglich.
Zufahrt	Zufahrt für Kleintransporter zum Haus möglich
Gebäudeart	Ein- oder Mehrfamilienhaus, Doppel- oder Reihenhaus, Garagen, Industriegebäude
Zustand Dach + Gebäude	Das Gebäude und das Dach müssen die statischen Erfordernisse erfüllen.
Geeignete Dachformen	Satteldach, Pultdach, Walmdach, Flachdach
Geeignete Dachdeckung	Ziegel/Betonstein mit einfacher Deckung, Welleternit (1) , Eternit Toscana (1) , Trapezblech (2) , Blechfalz (2) , PREFA (3)
Erforderliche Dachfläche (ohne Gaupen, Dachfenster, Be-/Entlüftungen, ...)	3 kWp: ca. 16 m ² auf einer durchgehenden Dachseite 5 kWp: ca. 26 m ² insgesamt (Aufteilung auf 2 Dachflächen möglich) (4) 8 kWp: ca. 42 m ² insgesamt (Aufteilung auf 2 Dachflächen möglich) (4) 10 kWp: ca. 50 m ² insgesamt (Aufteilung auf 2 Dachflächen möglich) (4)
Traufenhöhe	Max. Abstand vom Boden bis zur Dachrinne: 8m
Unterkonstruktion	Die Berücksichtigung von erhöhten Schnee-/Windlasten oder einem Sparrenabstand > 90 cm ist in der Standardmontage nicht inkludiert (Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit als kostenpflichtige Zusatzleistung)
Montageplatz Wechselrichter	Wandmontage. Die Montage erfolgt gemäß Herstellervorgaben, möglichst in einem unbewohnten Raum (z.B. Technikraum, Garage, ...)
Elektrische Anlage	Die elektrische Kundenanlage muss dem Stand der Technik und den Anforderungen des lokalen Netzbetreibers entsprechen. Es muss Platz für mind. 4 Teilungseinheiten für den Leitungsschutzschalter (PV) vorhanden sein, ansonsten muss ein externer Kleinverteiler verbaut werden (kostenpflichtige Zusatzleistung)
Voraussetzung Smartphone App	Ein WLAN-Internetanschluss am Standort des Wechselrichters zum Zeitpunkt der Installation ist für den Betrieb der App erforderlich.

(1) Der Kunde hat ggf. den Nachweis der Asbestfreiheit zu erbringen. (2) Der Kunde hat ggf. vor Installation einen Nachweis über die normgerechte Dachmontage zu erbringen; alternativ Stockschraubenmontage (Zusatzleistung). (3) Siehe Hinweis zum gesonderten Leistungsumfang für diese Dachdeckung auf der Folgeseite. (4) Für einen String (d.h. pro Himmelsrichtung/Dachfläche) sind in der Regel mind. 6 Module erforderlich.

Hinweis zu Flachdächern:

Um PV-Anlagen auf Flachdächern gegen Verschieben und Abheben zu sichern, müssen sie ballastiert werden. Die für eine Flachdachmontage erforderliche Ballastierungsplanung der Modul-Unterkonstruktion (auf Basis regionaler Wind- und Schneelasten in Kombination mit Dachhöhe, Dachfläche, etc.) ist Teil unseres Leistungsumfangs. Die Kosten für die Steine, die als entsprechender Ballast für deine Flachdach PV-Anlage eingesetzt werden, sind nicht von unserem PV-Paket umfasst und werden Ihnen direkt von unserem Installationspartner verrechnet. Die Konstruktion des Flachdachs muss unter Berücksichtigung der regionsspezifischen Schnee- und Windlasten eine für die Installation einer PV-Anlage ausreichende Dachlastreserve aufweisen. Die Kosten für eine erforderliche Eignungsbestätigung hinsichtlich der Dachstatik sind nicht von unserem Leistungsumfang umfasst. Die diesbezügliche Vorgehensweise sowie die entstehenden (Zusatz-)Kosten werden vor Installation gemeinsam mit dem Installationspartner abgeklärt.

Hinweis zu PREFA-Dächern:

Den PV-Lösungen auf PREFA-Dächern liegt ein angepasster Leistungsumfang zu Grunde: im Leistungsumfang enthalten ist ein Belegungsplan für die Anordnung der Module am Dach, der von unserem Installationspartner erstellt und an den Kunden übermittelt wird. Die Lieferung und Montage der PREFA-Dachhaken gemäß Belegungsplan durch einen dafür zertifizierten Dachdecker ist jedoch auf eigene Rechnung durch den Kunden zu veranlassen. Sobald die Dachhaken montiert sind, erfolgt die PV-Installation durch unseren Installationspartner. Es gelten unsere standardmäßigen Verkaufspreise.

Zahlungsoptionen

OPTION 1 Sofortkauf

50 % nach Beauftragung und vor Installationsterminvergabe
50 % nach Abschluss der Installation und Übergabe der betriebsbereiten Anlage

OPTION 2 Sofortkauf mit Vorauszahlung & Rabatt

100 % nach Beauftragung und vor Installationsterminvergabe
Bei 100 % Vorauszahlung erhalten Sie einen 3% Vorauszahlungsrabatt

OPTION 3 Kreditkauf

Je nach Vereinbarung mit Ihrer Bank

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der K & L Projektmanagement GmbH für Verkauf, Lieferung und Installation von beweglichen Sachen sowie Erbringung von Dienstleistungen jeweils im Bereich von erneuerbaren Energielösungen in der jeweils gültigen Fassung.